

Hoekadapter hedue WA2

Voor het afstellen van roterende lasers voor hellingen tot 100°.

De hoekadapter is geschikt voor montage op een statief om hellingen tot 100° weer te geven met een roterende laser. Dankzij een borgschroef kan de adapter eenvoudig en zonder storing worden geplaatst. Dankzij het slanke en platte ontwerp kan hij worden gebruikt op statieven met een 5/8 schroefdraad. Dit betekent dat het in kaart brengen van hellingen ook geen probleem is voor dak- en plafondconstructies.



Gemaakt van gepoedercoat staal



afstuderen in 5°-stappen



Optimale aanpassing door middel van fijne aandrijving

Functies

- Gemaakt van gepoedercoat staal
- Universeel toepasbaar
- Optimale aanpassing door middel van fijne aandrijving
- afstuderen in 5°-stappen

Specificaties

Garantie / Maanden	24
Draad voor statief	5/8"
Gewicht	5/8"
Afmetingen	170 x 130 x 75
Schaalverdeling	0 - 100°
EAN	4012589013223